

ES 548 IT



Maximale
Anzahl
Benutzer
25



Anlagen-Leistungsmerkmale

Rufsignalisierung	
Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird	✓
Beispiele	
Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer)	✓/✓
Anrufweiterschaltung intern	✓
Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt	✓/✓
Wählregeln	
Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion?	✓
Beispiele	
Automatische Amtsholung (direkt) intern/extern	✓/✓/✓
Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden	✓/✓/✓
Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal	✓
Rufumleitung, Follow me intern/extern	✓
Grundfunktionen	
Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind	✓
Beispiele	
Heranholen von Rufen/ Rufübernahme (Pick-Up)	✓
Interngespräche kostenlos	✓
Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses	✓
Rückfrage/Halten/Vermitteln	✓/✓/✓
Rückruf intern	✓
Dreierkonferenz intern/extern	✓/✓
Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports	✓
SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten	✓
Telefonschloss (Notruf ist möglich)	✓
Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer	✓
TK-Suite ES	
Zusatzfunktionen	
Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen	✓
CSV-Import vorhandener Telefonbücher	✓
CTI-Wahl kostenlos	✓
Voice to Mail	
Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten	✓
Parallelruf	
Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel	✓
Clip No Screening ISDN/SIP	✓/✓
Multifunktion/Zeitsteuerung	
zur Schaltung von 20 versch. Vorgängen	✓

AMT-Leistungsmerkmale*

Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen	✓/✓/✓
Anrufliste	✓
ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/nicht melden	✓/✓/✓
ISDN-Umleitung einer Durchwahlnummer	✓
Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer	✓/✓
Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer	✓
ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS)	✓
Parken von Gesprächen	✓
Rückfrage (Makeln)	✓
Umleitung der Nebenstellen ISDN/SIP	✓/✓
X.31 am internen S0-Port	✓

Die zentralen Steuerelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z.B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 1200) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

*Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 20 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 20 Verknüpfungen, 20 Zeitglieder und 20 Szenen einrichten.

Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden, wie z.B. die ES-SmartHome Lizenz 100 (erweiterbar auf je 100 Sensoren und Aktoren).

	Best-Nr. 6101534
	Best-Nr. 6101587
	Best-Nr. 6101588

Grundausbau

Gehäuse	1 HE, 19 Zoll Kompakt
Gehäusematerial	Gehäuse mit temperaturgeregeltem Lüfter
Gehäuseabmessungen BxHxT	482,6 x 44,45 x 215 mm
Produktgewicht	ca. 2,8 kg
Externe SIP-Konten	32
IP Sprachkanäle ab Werk/max.	6/12
SIP Registrar/für x SIP Endgeräte/max.	1/24*2
ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte/max.	1/24*2
TK-Suite Server	1
LAN-Schnittstelle	10/100/1000
a/b Ports	8
Digitalports intern/extern/UP0	2
UP0-Anschluss fest intern	4
TFE-Anschlussart	a/b / SIP
Software	TK-Suite ES
Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen	5000
AIS	✓
AMS	✓ Lizenz
Wartemusik max. 10 MB	Default MOH + Datei
Voiceboxen default/max.	6/18
Max. Anzahl Systemtelefone S0/UP0	4/6
Max. Anzahl ASIP Systemtelefone	24*2
Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon	4
Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem	56
Energiebedarf	max.33 Watt
Stromversorgung	230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int.
Rufvarianten	10
Rufprofile	10
Fernwartung	✓
SmartHome Server	1
Faxboxen	bis 3
TAPI Default/max.	3/20
Realais/Sensoren	via SmartConnectBox

*2 Gerätepool: SIP-Geräte, Systemtelefone S0/UP0/ASIP, DECT IP-Geräte

AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren